

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

05-315

4 jaar
garantie

Deze interface zet de drukknop- of schakelcontacten om in een radiofrequentie telegram (RF-telegram). Je koppelt maximaal 4 drukknoppen aan de interface. Het toestel verstuurt een RF-telegram zolang je de knop ingedrukt houdt (max 10 s). Je kunt maximaal 2 schakelaars aansluiten. Sluit zich een contact? Dan verstuurt het toestel een RF-telegram. Opent het contact opnieuw? Dan vertrekt een ander telegram. Je kiest zelf welke programmering je toewijst aan een contact.

Technische kenmerken:

- voeding: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
- afmetingen: L30xB28xH9 mm.



Technische gegevens

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

Drukknop/schakelaar-interface voor inbouw met RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz. Zet externe N.O.-contacten of bistabiele contacten om in een RF-signaal. 4 ingangen voor drukknoppen of 2 ingangen voor schakelaars. Afmetingen: 30 x 28 x 9mm. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Type batterij: 3V CR2032. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Gewicht: 15 g
- Afmetingen (HxBxD): 37 x 30 x 9.6 mm
- Markering: CE

