

# Mini RF-handzender met 1 kanaal en 4 bedieningsknoppen

05-317

4 jaar  
garantie

Deze minizender heeft 4 functionele bedieningsknoppen. Je kunt hem gebruiken in combinatie met alle Niko-ontvangers. De bedieningsstatus controleer je via de led. Het toestel is heel geschikt voor de zorgsector (bijv. alarmfunctie) of in woningen. Samen met de zender ontvang je ook de batterij.

Technische kenmerken:

- voedingsspanning: via batterij 3 Vdc (meegeleverd);
- zendbereik: maximum 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte;
- afmetingen: 62 x 37 x 11 mm (LxBxD)
- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: 0,60 dBm



## Technische gegevens

Mini RF-handzender met 1 kanaal en 4 bedieningsknoppen

Mini-zender met RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz. Vier kanalen. Elk kanaal kan één of meerdere Niko RF-ontvangers sturen. Afmetingen: 62 x 37 x 11 mm. Rode led: indicatie van werking en controle voor de batterij. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Type batterij: 3V CR2032. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Communicatieprotocol: Easywave
- Gewicht: 28 g
- Afmetingen (HxBxD): 61.6 x 37.2 x 10.9 mm
- Markering: CE

