



De Sense Opalprism PIR wordt compleet geleverd met driver, PIR-sensor, kabel en plug. De PIR-sensor bevindt zich discreet aan de rand van het frame. Het licht wordt ingeschakeld door beweging en schakelt automatisch uit na een vooraf bepaalde tijd voor een goede energiebesparing.







De sensor detecteert geen beweging door muren of deuren heen.

De PIR-sensor heeft ook een instelbare daglichtsensor, zodat u ervoor kunt kiezen om de verlichting niet in te schakelen wanneer er voldoende daglicht is. Sense PIR kan als master fungeren en tot 3 andere Sense-panelen (slaves) aansturen.

Sense Opalprism PIR kan worden gemonteerd op plafonds met zichtbare T-rails zonder accessoires en op plafonds met verborgen T-rails met accessoires.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
PIR Sensor				
 212321 Sense Opalprism 600x600 Wit 4250lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Inbouw, Binnen Incl. driver, snoer en stekker	L597 x W597 x H44
 212322 Sense Opalprism 600x600 Wit 4300lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Inbouw, Binnen Incl. driver, snoer en stekker	L597 x W597 x H44
 212323 Sense Opalprism 300x1200 Wit 3880lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Inbouw, Binnen Incl. driver, snoer en stekker	L1197 x W297 x H44
 212324 Sense Opalprism 300x1200 Wit 4060lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	PIR Sensor	Inbouw, Binnen Incl. driver, snoer en stekker	L1197 x W297 x H44
Accessoires				
 212170 Sense 2m Pendelkit				
 212171 Sense 600x600 Wit Opbouweenheid Aluminium				L604 x W604 x H48