

RF-tussenstekkerontvanger met penaarde

05-340

4 jaar
garantie

Deze tussenstekker heeft een 1-polig schakelcontact van 10 A en 3 modi:

- klassieke schakelfunctie;
- teleruptor;
- vertraagde uitval: 7 minuten (tijd niet instelbaar).

Technische gegevens

RF-tussenstekkerontvanger met penaarde

Tussenstekker-ontvanger met penaarde, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van één schakelcontact 10A, 230V50Hz. Keuze uit 3 verschillende modes. Maximum 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 119 x 50 x 75mm. Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Communicatieprotocol: Easywave
- Markering: CE



Afmetingen

