


LED Weatherproof FIJI/FIJI+ :

Reference : TFLxxxLEDxxx

Installation instructions :

1. This product should be installed by a licenced electrician.
2. With an IP65 protection rating, LED weatherproof can be installed in outdoor locations.
3. Ensure the desired location is suitable and clear of all obstructions.
4. Disassemble the LED weatherproof luminaire as follows:
 - Release all retaining clips (A) to remove the diffuser/cover
 - Release clips (B) to remove the gear tray.
5. Fix the luminaire to the ceiling/structure with either the fastening clips or by drilling through pre-set drill holes in the luminaire's base and using the supplied screws and anchors.
6. After ensuring the relevant main supply circuit is isolated and it is safe to do so, bring the supply cable through the gland entry (C).
7. Connect the supply cable to the terminal block (D) in an approved manner.
8. Reposition the gear tray and tighten the quick release clips (B).
9. Reposition diffuser/cover and close all of the retaining clips (A).
10. Ensure all other regulatory and safety requirements have been complied with.
11. Test to ensure that the luminaire operates correctly.


The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



Release all retaining clips (A) to remove the diffuser/cover.



Open the clips to remove the gear tray.



Bring the supply cable through the cable gland.



Connector to the push-in terminal for power.

Armatures hermétiques LED FIJI/FIJI+ :


Référence : TFLxxxLEDxxx

Instructions d'installation


Gamme d'armatures hermétiques LED à usage extérieur.

1. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.
2. Nos luminaires LED avec un indice de protection IP65 sont adaptés à un usage extérieur.
3. Assurez-vous que l'emplacement choisi est adapté et que l'éclairage ne rencontre pas d'obstacles.
4. Démontez le luminaire hermétique LED comme suit :
 - Ouvrez tous les clips de fixation (A) afin de retirer le couvercle/diffuseur.
 - Pincez les clips (B) afin de retirer la platine.
5. Fixez le luminaire au plafond à l'aide des clips de fixation ou en perçant à travers les orifices pré-forés à la base du luminaire et en utilisant les vis et chevilles fournies.
6. Après avoir coupé l'alimentation secteur et pris toutes les précautions requises, faites passer le câble d'alimentation par l'orifice prévu à cet effet (C).
7. Raccordez correctement le câble d'alimentation à la borne (D).
8. Remettez la platine en place et pincez les clips pour fixer le tout (B).
9. Remettez le couvercle/diffuseur en place et refermez tous les clips de fixation (A).
10. Assurez-vous d'avoir respecté toutes les réglementations et consignes de sécurité.
11. Effectuez un test afin de vérifier le bon fonctionnement du luminaire.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : quand la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire entier doit être remplacé.




Ouvrez tous les clips de fixation afin de retirer le couvercle du diffuseur.



Pincez les clips afin de retirer la platine.



Faites passer le câble d'alimentation par l'orifice prévu à cet effet.



Raccordez correctement le câble d'alimentation à la borne.

Wasserdichte LED Feuchtraumleuchten FIJI/FIJI+ :


Artikelbezeichnung : TFLxxxLEDxxx

Montageanleitung :

Produktsortiment 'wasserdichte LED Feuchtraumleuchten für Anwendungen im Freien.

1. Dieses Produkt muss durch einen qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.
2. Durch die Schutzklasse IP65 kann diese wasserdichte LED Feuchtraumleuchte im Freien angebracht werden.
3. Achten Sie auf eine korrekte Anbringungsposition, ohne Hindernisse für den Lichtbereich.
4. Öffnen Sie die wasserdichte LED Feuchtraumleuchte wie folgt :
 - Öffnen Sie alle Clip-Verschlüsse (A) um die Abdeckung/den Diffusor zu entfernen.
 - Drücken Sie die Klemmen (B) zusammen, um die Platte zu entfernen.
5. Befestigen Sie das Gehäuse an der Decke mit den Befestigungsklammern oder indem Sie durch die vorgebohrten Löcher im Gehäuseboden bohren. Gebrauchen Sie dabei die mitgelieferten Schrauben und Dübel.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr sicher unterbrochen ist und führen Sie das Kabel durch die Kabelöffnung (C).
7. Schließen Sie das Stromkabel korrekt an die Klemme an (D).
8. Bringen Sie die Platte richtig im Gehäuse an und drücken Sie die Klemmen (B) zusammen.
9. Bringen Sie die Abdeckung / den Diffusor an und schließen Sie alle Clip-Verschlüsse (A).
10. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Sicherheitsregeln und -Anweisungen befolgt haben.
11. Überprüfen Sie das gute Funktionieren der Feuchtraumleuchte.


Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.



Öffnen Sie alle Clip-Verschlüsse, um die Abdeckung zu entfernen



Drücken Sie die Klemmen zusammen, um die Platte zu entfernen.



Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr sicher unterbrochen ist und führen Sie das Kabel durch die Kabelöffnung.



Lösen Sie das Stromkabel von der Klemme, um die Platte vollständig zu entfernen.

LED Waterdichte armaturen FIJI/FIJI+ :


Reference : TFLxxxLEDxxx

Installatie Instructies


Productgamma 'LED waterdichte armaturen' voor buitengebruik.

1. Dit product dient door een gekwalificeerde elektricien te worden geïnstalleerd.
2. Dankzij een IP65-beschermingsgraad kan het LED waterdichte armatuur buiten worden gemonteerd.
3. Zorg voor een correcte installatiepositie, zonder obstakels voor het lichtbereik.
4. Demonteer het LED waterdichte armatuur als volgt:
 - Maak alle clips los (A) om de afdekkap/diffusor te verwijderen.
 - Druk de clips samen (B) om de plaat te verwijderen.
5. Hecht de verlichting vast aan het plafond met de bevestigingsbeugels of door te boren door de voorgeboorde gaten op de bodem van het armatuur. Maak daarbij gebruik van de bijgevoegde schroeven en pluggen.
6. Verzeker u ervan dat de netstroom veilig afgesloten is en steek de voedingskabel door het kabelgaatje (C).
7. Sluit de voedingskabel correct aan op de klem (D).
8. Plaats de plaat terug en druk de clips samen (B).
9. Plaats de afdekkap/diffusor terug en maak alle clips vast (A).
10. Verzeker u ervan dat u alle veiligheidsregels en -instructies hebt gerespecteerd.
11. Controleer de goede werking van het armatuur.

De lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.




Maak alle clips los om de afdekkap te verwijderen.



Druk de clips samen om de plaat te verwijderen.



Verzeker u ervan dat de netstroom veilig afgesloten is en steek de voedingskabel door het kabelgaatje.



Ontkoppel de connector om de plaat helemaal weg te nemen.