

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TOPIX NW**  
304 17 04

[Weblink](#)



Opening formaat: 41 mm

Inbouwdiepte: 38 mm

Beschikbare kleuren: ALU GRIJS (304 17 04 A)  
WIT (304 17 04 W)

2 x (LED 1W / CRI>80 / 4000K / 134lm)  
EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

LED Technics: Lichtbron: 268 lm // 2 W // 134 lm/W  
Luminaire: 35 lm // 3 W // 15 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.4 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.

Energy Class: E





















Opties: CONCRETE BOX 153  
CONCRETE BOX TR 154

Benodigheden: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding: [304\\_17\\_01\\_HAND.pdf](#)

**TOPIX NW**  
304 17 04

**Related references**  
**LED VOEDINGEN**


<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 21012 0308 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;3</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM8 21012 0010 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 4-&gt;5</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0268 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 5-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;7</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;9</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;9</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005V 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;9</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;8(7)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;8</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;8(7)</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;9(7)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;12(12)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 9-&gt;14</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 4-&gt;18(18)</p>

[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
MINI DIM5  
300 90 125  
110-240V / 0/50-60Hz  
Aantal toestellen: 2->8(7)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
WDL  
21012 004W  
110-240V / 0/50-60Hz  
Aantal toestellen: 1->12(12)

## Related references


### BETON DOOS

[Weblink / Specificatieblad](#)



CONCRETE BOX 153  
302 20 21

[Weblink / Specificatieblad](#)



CONCRETE BOX TR 154  
302 20 22

TOPIX NW  
304 17 04

Gerelateerde project foto van product familie:

